Como colocar un teclado con una central 408 y cerradura con pulsador interno,

Se colocara un transformador de entrada 220 voltios 50 hertzios con salida 12 voltios AC 50 hertzios.

La salida de 12 voltios (un cable de los dos que tiene el transformador) este cable lo conectaremos al cable negro del teclado y a su vez a la cerradura como también a la centralita 408 cable negro.

El otro cable del transformador ira colocado al cable rojo de la centralita 408 y a su vez al cable azul de la centralita 408 , el cable marrón de la centralita 408 ira conectado a un extremo del pulsador el otro extremo del pulsador ira conectado al cable gris de la centralita 408 y al otro extremo de la cerradura.

Teclado el cable blanco (mirar la nota mas abajo indicada) ira conectado al cable blanco de la centralita 408. (Tag y Llaves dember Lectores)

**Nota**: *el cable blanco en este esquema esta de color verdoso*

